



Mobile Media Solutions

INE-S900R Actualización de Software

Service Pack 2



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Introducción

Esta guía describe el procedimiento de actualización de software del INE-S900R.

Requisitos

- Conexión de internet de alta velocidad.
- Un PC con grabadora de CDs.
- Dos discos CD-Rom vacíos.

Mejoras del Software

- Reproducción de USB vídeo.
- Reproducción de vídeo en ventana auxiliar.
- Gestión de archivos de audio de la conexión USB, a través de la función de búsqueda.
- Actualización del interface gráfico de usuario (GUI) para la búsqueda por código postal (solo disponible para Reino Unido).
- Actualización del firmware del mecanismo DVD.
- Mejoras en la aplicación de navegación.



Actualización de Software para INE-S900R

1. Descargar el archivo "INE-S900R_Service-Pack-2.zip" y extraerlo en su PC. Insertar un disco CD-R vacío (CD-R 01).
2. Iniciar su programa de grabación de CDs. Seleccionar y elegir el archivo "01 -DVD Drive Software", y grabar el disco CD-R (CD-R 01).
3. Insertar un CD-R vacío (CD-R 02). Iniciar su programa de grabación de CDs. Seleccionar y elegir el archivo "02 -Program Update", y grabar el disco CD-R (CD-R 02).
4. Encender el INE-S900R e insertar el CD-R 01.
5. El proceso de actualización comenzará. Confirmar haciendo click en "Yes".



Nota: NO quite el ACC del vehículo y NO extraiga el CD-R hasta que el proceso de actualización haya terminado. El sistema se reiniciará automáticamente después de aproximadamente 5 minutos el CD-R 01 y después de 10 minutos el CD-R 02.

6. Repita el proceso a partir del paso 4 con el disco CD-R 02.

Información de Version

Version de aplicación 2.00